



Generální projektant Ing. Miroslav Kouřil		Stavebník	Město Šumperk Nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	 Miroslav Pavelka - projekce elektrických zařízení Langrova 195/33, 787 01 Šumperk telefon 583217210, e-mail: <a href="mailto:pavelka@pvlk.cz">pavelka@pvlk.cz</a>	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Šumperk k. ú. Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	Ohlášení stavby 714 0901 09/2014
Název stavby Objekt Část	Stavební úpravy bytu č.4 ulice Balbínova č.19, Šumperk D 1.4 - Silnoproudá elektrotechnika		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Kabelová listina			3

Akce Stavební úpravy bytu č.4 ulice Balbínova č.19, Šumperk  
D 1.4 - Silnoproudá elektrotechnika  
Číslo zak. 714 0901  
Investor Město Šumperk

## Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
RE - Elektroměrový rozváděč							
WD1	CYKY-J	5x6	RE	Bytový rozváděč	RB		400
RB - Bytový rozváděč							
Okruhy osvětlení:							
WL1	CYKY-J	3x1,5	RB	Komora, koupelna, chodba, kuchyň, ložnice	1		230
	CYKY-O	3x1,5	RB				230
	CYKY-J	5x1,5	RB				230
WL2	CYKY-J	3x1,5	RB	Koupelna, kuchyň, obývací pokoj	2		230
	CYKY-O	3x1,5	RB				230
Zvonková signalizace :							
WL3	CYKY-O	2x1,5	RB	Zvonek a zvonkové tlačítko	SB3, HA3		12
Okruhy domovních zásuvek 230V pro PC:							
WL4	CYKY-J	3x2,5	RB	Datový rozváděč	4		230
WL5	CYKY-J	3x2,5	RB	Kuchyň, ložnice	5		230
WL6	CYKY-J	3x2,5	RB	Obývací pokoj	6		230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB	Obývací pokoj	11		230
WL12	CYKY-J	3x2,5	RB	Kuchyň	12		230
WL13	CYKY-J	3x2,5	RB	Kuchyň	13		230
WL14	CYKY-J	3x2,5	RB	Koupelna, chodba	14		230
WL15	CYKY-J	3x2,5	RB	Pračka	15		230
WL16	CYKY-J	3x2,5	RB	MTV	16		230
WL17	CYKY-J	3x2,5	RB	Pečící trouba	17		230
WL18	CYKY-J	3x2,5	RB	Myčka	18		230
WL19	CYKY-J	3x2,5	RB	Ložnice	19		230
Plynový kotel a příslušenství :							

WL41	CYKY-J	3x1,5	RB	Domovní zásuvka 230V pro kotel	XC41		230
1WS41	JYTY-O	3x1	1XP41	Pokojový termost v obývacím pokoji	BT41		24
<b>Elektrická varná deska :</b>							
WL21	CYKY-J	5x2,5	RB	Hlavní vypínač elektrické varné desky	QM21		400
	H05VV-F 5Gx2,5		QM21	Elektrická varná deska	EH21	6,00	400
<b>Sdělovací rozvody :</b>							
<b>Telefonní přívod do rozváděče slaboproudu:</b>							
TR-WT1	SUPER MONOFLEX 1225	UR		Přívod do rozváděče slaboproudu z úsekového rozváděče O2	R-DAT		
WT1	SYKFY	2x2x0,5	UR	Přívod do rozváděče slaboproudu z úsekového rozváděče O2	R-DAT		
<b>Trubky na půdu- směr anténí stožár :</b>							
TR-W10.1	SUPER MONOFLEX 1240	R-DAT		Rozváděč R-STA	R-STA		
TR-W10.2	SUPER MONOFLEX 1240	R-DAT		Rozváděč R-STA	R-STA		
WF10	CB114 - koaxiální kabel	R-DAT		Rozváděč R-STA	R-STA		
<b>Sdělovací vývody z datového rozváděče R-DAT :</b>							
TR-W1	LPFLEX 2323	R-DAT		Kuchyň			
WF1	CB114 - koaxiální kabel	R-DAT		Televizní zásuvka TV+R	TV1		
WN1	Utp cat 5e	R-DAT		Datová zásuvka 1xRJ45 cat 5e	DAT1		
TR-W2	LPFLEX 2323	R-DAT		Obývací pokoj			
WF2	CB114 - koaxiální kabel	R-DAT		Televizní zásuvka TV+R	TV2		
WN2	Utp cat 5e	R-DAT		Datová zásuvka 1xRJ45 cat 5e	DAT2		
TR-W3	LPFLEX 2323	R-DAT		Obývací pokoj			
WF3	CB114 - koaxiální kabel	R-DAT		Televizní zásuvka TV+R	TV3		
WN5	Utp cat 5e	R-DAT		Datová zásuvka 1xRJ45 cat 5e	DAT3		
TR-W4	LPFLEX 2323	R-DAT		Obývací pokoj			
WF4	CB114 - koaxiální kabel	R-DAT		Televizní zásuvka TV+R	TV4		
WN4	Utp cat 5e	R-DAT		Datová zásuvka 1xRJ45 cat 5e	DAT4		
MP® SR2000							